

Parani-SD1000U

Windows Mobile との接続方法

～例：M3 SKY(M3 Mobile 社製)との接続～



■接続方法

1. Parani-SD1000U (以下、Parani-を除き表記します) を Windows Mobile 端末の USB ポートへ接続します。

接続方法①：クレードルを用いる方法



接続方法②：外付けポート (SNAP ON) を用いる方法



(注)

このスイッチは
ON(H)にセット



2. 初回接続時は、SD1000U を一度リセットしておきます。

3. 通信相手側 (例として SD1000(相手)とします) についても、電源を入れ、必要であればリセットします。

4. 自動ペアリングによりペアリングを行ないます。
 - 4-1. SD1000U 側の Pairing ボタンを Mode ランプが点滅するまで長押しします。
 - 4-2. SD1000(相手)側においても同様にします。
 - 4-3. SD1000U 側の Pairing ボタンを再度、Connect ランプが点滅となるまで押しします。※両者において Connect ランプが点滅となっていれば、ペアリングは完了です。
5. SD1000U、SD1000(相手)の通信レート等のスイッチが機器側の設定とあっていることを確認します。
6. 機器（機器内のアプリケーション）にて、SD1000U / SD1000(相手)に対応する COM ポートを設定します。
7. 通信を開始します。

※基本的に、一度ペアリングを行った Parani 同士は、電源を切ったなどの理由で通信が途切れたような場合でも、再度接続が可能になった際に自動的にペアリングを行ない通信が可能になります。

(実際の様子)



- ・ Parani 製品の開発・製造は SENA Technologies 社です。
- ・ 仕様は断りなく変更されることがあります。
- ・ 製品名、会社名は、各社の商標あるいは登録商標です。無断でコピー、転載、記載を堅くお断りします。